



Последовательность записи радиобрелков.

1. Вход в режим программирования брелков.


1.1 Перед началом программирования на экране никаких символов нет.




1.2 Нажмите кнопку <OK>. На экране появится приветствие BFT.




1.3 Нажмите кнопку <OK> второй раз. На экране появится первый раздел меню "PARAMETER".



1.4 Нажмите кнопку <-> два раза, до появления на экране меню "Radio".




1.5 Нажмите кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню "Add Start" - добавление брелков в память приемника.




2. Добавить брелки.


2.1 Нажмите кнопку <OK>. На экране появится надпись бегущей строкой "hidden button".




2.2 Нажмите и удерживайте одновременно две кнопки брелка-передатчика, который необходимо записать в приемник.




2.3 После появления надписи "relise" отпустите кнопки, появится надпись "desired button".



2.4 Нажмите кнопку брелка-передатчика, от которой должны работать (открываться и закрываться) ворота.



2.5 На экране появится надпись "OK 01", говорящая об успешной записи первого брелка, затем строка "hidden button".



2.6 Если необходимо записать на приемник более одного брелка, проделать операции по п.п. 2.2 - 2.5 со всеми остальными брелками.



2.7 После окончания записи всех брелков в память радиоприемника, нажмите одновременно два раза кнопки <+> и <->, для выхода из программы.

